

Grandstream GXP

- [Инструкция по настройке Grandstream GXP](#)
- [Инструкция: Как убрать спам-звонки на телефоне Grandstream](#)

???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Grandstream GXP

Инструкция по настройке Grandstream GXP

1. Вход в веб-интерфейс

1. Подключение

Подключите телефон к сети питания и с помощью Ethernet-кабеля соедините порт **LAN** телефона с роутером или коммутатором.

2. Определение IP-адреса

На телефоне нажмите кнопку **MENU** → выберите **Status** → **Network Status**.
На экране отобразится IP-адрес устройства (например, 192.168.x.x).

3. Вход в интерфейс

На компьютере, находящемся в той же сети, откройте браузер и введите полученный IP-адрес в адресную строку.

4. Авторизация

- **Логин по умолчанию:** admin
- **Пароль по умолчанию:** admin
- Если пароль не подходит, проверьте наклейку на корпусе телефона или документацию.
- В случае утери пароля выполните сброс настроек: **MENU** → **System** → **Factory Reset**

2. Настройка SIP-аккаунта

После входа в веб-интерфейс:

1. Перейдите в раздел **Accounts** → выберите **Account 1** → откройте вкладку **General settings**.

2. Запросите данные по почте support@i-cdek.ru с корпоративной почты вашего ПВЗ

3. Заполните поля согласно данным полученными от

General Settings

Account Active No Yes

Account Name	<input type="text" value="1234567"/>
SIP Server	<input type="text" value="sip.novofon.ru"/>
Secondary SIP Server	<input type="text"/>
Outbound Proxy	<input type="text"/>
Secondary Outbound Proxy	<input type="text"/>
BLF Server	<input type="text"/>
SIP User ID	<input type="text" value="1234567"/>
SIP Authentication ID	<input type="text" value="1234567"/>
SIP Authentication Password	<input type="password" value="....."/>
Name	<input type="text" value="1234567"/>
Voicemail Access Number	<input type="text"/>
Monitored Access Number	<input type="text"/>
Picture	<input type="button" value="Select"/>
Account Display	<input checked="" type="radio"/> Username <input type="radio"/> User ID

3. Нажмите кнопку **Save and Apply** для сохранения и применения настроек.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в службу поддержки support@i-cdek.ru с корпоративной почты вашего ПВЗ

?????????????: ??? ???????-
?????? ?? ??????????

Grandstream

Инструкция: Как убрать спам-звонки на телефоне Grandstream

Если на ваш телефон приходят звонки с номеров 100, 1000, 200, но вы не можете на них ответить, и их нет в списке пропущенных — следуйте этим шагам.

Вам понадобится **компьютер или ноутбук**, который подключен к тому же интернету, что и телефон.

Шаг 1. Узнаем IP-адрес телефона

1. На телефоне нажмите кнопку **Меню** (обычно это физическая кнопка с изображением домика или галочки).
2. Выберите пункт **Статус** (Status).
3. Посмотрите строку **IP-адрес** (IP Address). Там будет что-то похожее на 192.168.1.15.
4. **Запишите эти цифры** на листок — они понадобятся.

Шаг 2. Заходим в настройки телефона с компьютера

1. Откройте любой браузер на компьютере (Chrome, Safari, Edge).
2. Нажмите на адресную строку вверху и **введите IP-адрес**, который вы записали.
Например: 192.168.1.15.
3. Нажмите **Enter**.
4. Появится окно входа. Введите:
 - **Имя пользователя:** admin
 - **Пароль:** admin
 - Нажмите **Войти** (Login).

Если пароль admin не подошел, значит его меняли. Спросите у того, кто настраивал телефоны, или попробуйте admin / 123 или admin / пустое поле.

Шаг 3. Отключаем "прямые звонки"

1. В левом меню нажмите **Настройки** (Settings).
2. Выберите **Опции звонка** (Call Features).
3. Найдите строчку **Отключить прямые вызовы по IP** (Disable Direct IP Call).
4. Справа выберите значение **Да** (Yes).
5. Пока ничего не сохраняйте — переходим к следующему шагу.

Шаг 4. Запрещаем звонки "не от оператора"

1. В левом меню нажмите **Учетные записи** (Accounts).
2. Выберите **Account 1** (если у вас несколько линий, повторите для каждой).
3. Перейдите на вкладку **Настройки SIP** (SIP Settings).
4. Найдите внутри вкладку **Настройки безопасности** (Security Settings).
5. Найдите строчку **Принимать входящие SIP-сообщения только от прокси-сервера** (Accept Incoming SIP from Proxy Only).
6. Поставьте галочку или выберите **Да** (Yes).

Шаг 5. Сохраняем и перезагружаем

1. **Важно:** Нажмите кнопку **Сохранить** (Save) внизу страницы.
2. После этого нажмите **Применить** (Apply).
3. Телефон перезагрузится (погаснет и загорится экран). Подождите 1–2 минуты.