

???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Grandstream GXP

Инструкция по настройке Grandstream GXP

1. Вход в веб-интерфейс

1. Подключение

Подключите телефон к сети питания и с помощью Ethernet-кабеля соедините порт **LAN** телефона с роутером или коммутатором.

2. Определение IP-адреса

На телефоне нажмите кнопку **MENU** → выберите **Status** → **Network Status**.
На экране отобразится IP-адрес устройства (например, 192.168.x.x).

3. Вход в интерфейс

На компьютере, находящемся в той же сети, откройте браузер и введите полученный IP-адрес в адресную строку.

4. Авторизация

- **Логин по умолчанию:** admin
- **Пароль по умолчанию:** admin
- Если пароль не подходит, проверьте наклейку на корпусе телефона или документацию.
- В случае утери пароля выполните сброс настроек: **MENU** → **System** → **Factory Reset**

2. Настройка SIP-аккаунта

После входа в веб-интерфейс:

1. Перейдите в раздел **Accounts** → выберите **Account 1** → откройте вкладку **General settings**.

2. Запросите данные по почте support@i-cdek.ru с корпоративной почты вашего ПВЗ

3. Заполните поля согласно данным полученными от

General Settings

Account Active No Yes

Account Name	<input type="text" value="1234567"/>
SIP Server	<input type="text" value="sip.novofon.ru"/>
Secondary SIP Server	<input type="text"/>
Outbound Proxy	<input type="text"/>
Secondary Outbound Proxy	<input type="text"/>
BLF Server	<input type="text"/>
SIP User ID	<input type="text" value="1234567"/>
SIP Authentication ID	<input type="text" value="1234567"/>
SIP Authentication Password	<input type="password" value="....."/>
Name	<input type="text" value="1234567"/>
Voicemail Access Number	<input type="text"/>
Monitored Access Number	<input type="text"/>
Picture	<input type="button" value="Select"/>
Account Display	<input checked="" type="radio"/> Username <input type="radio"/> User ID

3. Нажмите кнопку **Save and Apply** для сохранения и применения настроек.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в службу поддержки support@i-cdek.ru с корпоративной почты вашего ПВЗ

Updated 2026-03-31 14:40:27 UTC by Admin